

## Рекомендации по настройке таймаута ожидания ответа от Сервера ОИСМ при проверке КМ на фискальных регистраторах ШТРИХ-М.

Требования, рекомендуемые производителем ККТ:

- 1) Версия драйвера ККТ: [5.17.898](#)
- 2) Версия [прошивки](#) системной платы ККТ: [С.3 сборка 50889 дата 17.01.2022](#)

Для выполнения настройки необходимо [подключиться к ККТ](#) через тест драйвера ФР по выбранному физическому интерфейсу. После установления связи с ККТ перейти в [настройки таблиц](#).

Для уменьшения времени ожидания ответа от сервера ОИСМ в таблицах ККТ необходимо установить:

- 1) в Таблице №19 поле №7 «Таймаут чтения ответа КМ» значение «5»;
- 2) в Таблице №19 поле №8 «Таймаут чтения ответа КМ при проверке» значение «3».

№	Название	Рядов	Поле
13	Параметры термоленты	1	4
14	Sdcard status	1	6
15	Сервер транзакций	1	6
16	Сетевой адрес	1	25
17	Региональные настройки	1	55
18	Fiscal storage	1	23
19	Параметры офд	1	11
20	Статус обмена фн	1	17
21	Сетевые интерфейсы	1	10

Поле	Название	Значение
1	Сервер	connect.ofd-ya.ru
2	Порт	7779
3	Таймаут чтения ответа	300
4	Задержка между пакетами, мс	100
5	Сервер км	connect.ofd-ya.ru
6	Порт км	7797
7	Таймаут чтения ответа км	5
8	Таймаут чтения ответа км при проверке	3
9	Сервер ас окп	prod01.okp-fn.ru
10	Порт ас окп	26101

Так же рекомендуется установить таймаут в панели настройки свойств соединения «Теста драйвера ФР» равный 10000 мс:

